

KLASSBOX / MAG250 & MAG254 AYARLANMASI.

ilk olarak Klassbox "imagi" yüklemeniz gerekiyor. Bu imagi bir USB'stick'e yüklemeniz lazım.

Klasör olarak mag250 (veya mag254) isim olarak yapın ve dosyanın icerisinde gönderdiğimiz iki dosyayı ekleyin.

Örnek:

MAG250

USB

mag250

Bootstrap
imageupdate

MAG254

USB

mag250
mag254

mag254
Bootstrap
imageupdate
mcast

mag250
Bootstrap
imageupdate

Bunu yaptıktan sonra USB stiki cihazın arkasında bulunan usb girişini takınız.

KURMAK:

1.) Simdi kutuyu ceyrana takın ve hemen kumanda'da bulunan "menu" tuşuna basın. Fişi takar takmaz menü tuşuna devamli basınız.



2.) Bunu yaptıktan sonra mavi ekran göreceksiniz. Menü olarak bizim resim cektığımız menü sizinkiden biraz değişebilir ama fazla olmaz.

Altaki resimde gördüğünüz gibi "upgrade tools" yazmaktadır. Kumandanın sağ tuşuna basarak bu menu'ye giriyorsunuz.



3.) Ondan sonra başka bir menu görüyorsunuz ve sağ tuşuna basarak "USB bootstrap" girmeniz gerekiyor.



4.) Onsan sonra altaki görüntü göremeniz gerekiyor. "OK" basarak yükleme basliyacakır. Yükleme bittikten sonra kutu otomatik olarak kapanıp yeniden açılacaktır. Bunu yapmıyorsa kutuyu elektrikten kesin ve yeniden bağlayın.



5.) Kutu acıldıktan sonra bir ekranda takılacaktır. Ozaman siz bize sizin kutunuzun "MAC" numarasını bize göndermeniz lazım. Mac numarasını aldıktan sonra kutuyu acabiliriz.

Saygılarımızla,

Klassbox